

MODEL	<i>DP-25</i>	<i>DP-35</i>	<i>DP-65pro</i>	<i>DP-50</i>	<i>DP-100</i>	<i>DP-60HS</i>	<i>DP-15K</i>
主要特點	經濟型 1.4KVp-p	10進位 1.6KVp-p 泛用型	1.6KVp-p 專業型	經濟型 7KVp-p 高電壓用	7KVp-p 高壓用 高頻用	超高靈敏度型 微小電壓專用	10進位 15KVp-p 高壓用
頻寬	25MHz	35MHz	65MHz	50MHz	100MHz	60MHz	35MHz
最大靈敏度	20mV/DIV	10mV/DIV	20mV/DIV	100mV/DIV	100mV/DIV	1mV/DIV	100mV/DIV
最大量測 DC	+/- 700VDC	+/- 800VDC	+/- 800VDC	+/- 3.5KVDC	+/- 3.5KVDC	+/- 35 VDC	+/- 7.5KVDC
最大量測 AC p-p	~1400Vp-p	~1600Vp-p	~1600Vp-p	~7KVp-p	~7KVp-p	~70Vp-p	~15KVp-p
最大量測AC RMS	~490V RMS	~560V RMS	~560V RMS	~2.4KV RMS	~2.4KV RMS	~24V RMS	~5.3KV RMS
衰減選擇檔	3/x20 ,x50,x200	2/x10 ,x100	3/x20 ,x50,x200	4/x100 ,x200,x500 ,x1000	4/x100 ,x200,x500 ,x1000	3/x1 ,x5,x10	2/x100 ,x1000
輸入阻抗 (差動輸入)	4 MΩ 1 PF	8 MΩ 2.5 PF	18 MΩ 1.2 PF	20 MΩ 1.2 PF	16 MΩ 1.2 PF	2 MΩ 2.5 PF	30 MΩ 1.5 PF
輸入電阻 (單端對地)	2 MΩ 2PF	4 MΩ 5PF	9 MΩ 2.4PF	8 MΩ 3PF	8 MΩ 3PF	1 MΩ 5PF	15 MΩ 3PF
過載顯示	○	○	○	○	○	○	○
攜帶箱	----	----	○	----	○	----	----
電源轉接器	○	○	○	○	○	○	○
其他附件	BP-250 BP-256N BP-356N	BP-250 BP-256N BP-276N BP-286 BP-366	BP-250 BP-256N BP-276N BP-286 BP-366	BP-250 BP-266N BP-366	BP-250 BP-266N BP-276N BP-286 BP-366	BP-250 BP-256N BP-356N	BP-250 BP-266N BP-276N BP-286 BP-366

※ 本公司有權利更改內容,恕不另行通知。

電源轉接器請自行選定100V(JS日本用). 110V(UL). 220V(VDE)或240V (SAA澳洲用). (BS英國用).

MODEL	DP-30K	DP-40K	DP-800HS	DP-8V	DP-16V	DP-30HS	DP-20K
主要特點	10倍增益 30KVp-p 高壓用	40KVp-p 超高壓專用	100倍增益 超高靈敏度 專業型	100倍增益超大 範圍 高電壓	100倍增益超 大範圍 高電壓	10倍增益 超高靈敏度	10倍增益 4選擇檔 高壓用
頻寬	50MHz	20MHz	50MHz	50MHz	50MHz	30MHz	20MHz
最大靈敏度	200mV/DIV	500mV/DIV	1mV/DIV	10mV/DIV	20mV/DIV	1mV/DIV	300mV/DIV
最大量測 DC	+/- 15KVDC	+/- 20KVDC	+/- 400VDC	+/- 4KVDC	+/- 8KVDC	+/- 33VDC	+/- 10KVDC
最大量測 AC p-p	~30KVp-p	~40KVp-p	~800Vp-p	~8KVp-p	~16KVp-p	~65Vp-p	~20KVp-p
最大量測AC RMS	~10.6KV RMS	~14KV RMS	~280V RMS	~2.8KV RMS	~5.6KV RMS	~22V RMS	~8KV RMS
衰減選擇檔	2/x200 ,x2000	2/x500 ,x5000	3/x1 ,x10,x100	3/x10 ,x100,x1000	3/x20 ,x200,x2000	3/x1 ,x2,x10	4/x300 ,x600,x1500 ,x3000
輸入阻抗 (差動輸入)	40 MΩ 1.3 PF	100 MΩ 1 PF	3 MΩ 2.5 PF	20 MΩ 2 PF	30 MΩ 1.5 PF	2 MΩ 1.7 PF	100 MΩ 1.3 PF
輸入電阻 (單端對地)	20 MΩ 2.6PF	50 MΩ 2PF	1.5 MΩ 5PF	10 MΩ 4PF	15 MΩ 3PF	1 MΩ 3.4PF	50 MΩ 2.5PF
過載顯示	○	○	○	○	○	○	○
攜帶箱	○	○	○	○	○	○	○
電源轉接器	○	○	○	○	○	○	○
其他附件	BP-250 BP-266N BP-276N BP-286 BP-366	BP-250 BP-266N BP-276N BP-286 BP-366	BP-250 BP-256N BP-276N BP-286 BP-366	BP-250 BP-266N BP-276N BP-286 BP-366	BP-250 BP-266N BP-276N BP-286 BP-366	BP-250 BP-256N BP-276N BP-286 BP-366	BP-250 BP-266N BP-276N BP-286 BP-366

※ 本公司有權利更改內容,恕不另行通知。

電源轉接器請自行選定100V(JS日本用). 110V(UL). 220V(VDE)或240V(SAA澳洲用). (BS英國用).

MODEL	<i>DP-16K</i>	<i>DP-16KM</i>	<i>DP-16KL</i>	<i>DP-02VF</i>	<i>DP-08VF</i>	<i>DP-16VF</i>	
主要特點	10倍增益 高電壓,高頻率 16KVp-p	10倍增益 16KVp-p	10倍增益 經濟型 16KVp-p	10倍增益 高靈敏度 超高頻率	10倍增益 超高頻率 800Vp-p	10倍增益 超高頻率 超高電壓	
頻寬	100MHz	70MHz	50MHz	150MHz	150MHz	150MHz	
最大靈敏度	100mV/DIV	100mV/DIV	100mV/DIV	2mV/DIV	10mV/DIV	100mV/DIV	
最大量測 DC	+/- 8KVDC	+/- 8KVDC	+/- 8KVDC	+/- 40VDC	+/- 400VDC	+/- 8KVDC	
最大量測 AC p-p	~16KVp-p	~16KVp-p	~16KVp-p	~80Vp-p	~800Vp-p	~16KVp-p	
最大量測AC RMS	~5.6KV RMS	~5.6KV RMS	~5.6KV RMS	~28V RMS	~280V RMS	~5.6KV RMS	
衰減選擇檔	2/x100 ,x1000	2/x100 ,x1000	2/x100 ,x1000	2/x2 ,x20	2/x20 ,x200	2/x400 ,x4000	
輸入阻抗 (差動輸入)	20 MΩ 5 PF	20 MΩ 5 PF	20 MΩ 5 PF	1 MΩ 5 PF	20 MΩ 7.5 PF	20 MΩ 5 PF	
輸入電阻 (單端對地)	10 MΩ 10PF	10 MΩ 10PF	10 MΩ 10PF	500 KΩ 10PF	10 MΩ 15PF	10 MΩ 10PF	
過載顯示	○	○	○	○	○	○	
攜帶箱	○	---	---	○	○	○	
電源轉接器	○	○	○	○	○	○	
其他附件	BP-250 BP-266N BP-276N BP-286 BP-366	BP-250 BP-266N BP-276N BP-286 BP-366	BP-250 BP-266N BP-276N BP-286 BP-366	BP-250 BP-256N BP-276N BP-286 BP-366	BP-250 BP-256N BP-276N BP-286 BP-366	BP-250 BP-266N BP-276N BP-286 BP-366	

※ 本公司有權利更改內容,恕不另行通知。

電源轉接器請自行選定100V(JS日本用). 110V(UL). 220V(VDE)或240V (SAA澳洲用). (BS英國用).

2020.10.05