

PINTEK 直流電源供應器選購指南 (≥200VA)

2011. OCT. 20

型 號	PW-3033	PW-3033R	PW-3063R	PW-4033	PW-4063R	PW-5003	PW-5033	PW-8033P
特 點	經濟型 3 輸出 4 錶頭	環型變壓器 200VA	環型變壓器 400VA.3 位數	高解析度 3 輸出 4 錶頭	環型變壓器 400VA.4 位數	4 組設開關 泛用型	高解析度 4 組設定開關	可程式+USB 全按鍵.4 位數
輸出規格	0-32V/0-3Ax2 固定 5V/3A	0-32V/0-3Ax2 固定 5V/3A	0-33V/0-6Ax2 固定 5V/3A	0-32V/0-3Ax2 固定 5V/3A	0-33V/0-6Ax2 固定 5V/3A	0-32V/0-3Ax2 固定 5V/3A	0-32V/0-3Ax2 固定 5V/3A	0-32V/0-3Ax2 固定 5V/3A
輸出端子	3 組	3 組	3 組	3 組	3 組	3 組	3 組	3 組
最大輸出功率	200VA	200VA	400VA	200VA	400VA	200VA	200VA	200VA
顯示 LED	3 位數 4 組	3 位數 4 組	3 位數 4 組	4 位數 4 組	4 位數 4 組	3 位數 4 組	4 位數 4 組	4 位數 4 組
環型變壓器	---	○	○	---	○	---	---	---
10 轉 VR(微調)	---	---	---	○	○	---	○	---
輸出開關	---	----	----	----	---	○	○	---
電流設定開關	---	---	---	---	---	○	○	○
低漏磁高效能	---	○	○	---	○	---	---	---
可程式設定	---	---	---	---	---	---	---	○
USB 介面	---	---	---	---	---	---	---	○
全按鍵輸入	---	---	---	---	---	---	---	○
電腦遠端遙控	---	---	---	---	---	---	---	○
串聯功能	○	○	○	○	○	○	○	○
並聯功能	○	○	○	○	○	○	○	---
體積(WxHxD) mm	220x170x310	220x170x310	220x170x310	220x170x310	220x170x310	220x170x310	220x170x310	220x170x310
重 量	7.9Kg	6.9Kg	9.3Kg 超輕	8.0Kg	9.3Kg 超輕	8.0Kg	8.0Kg	8.1Kg

※ 本公司有權利更改內容，恕不另行通知。